

本设备应安装在无尘, 无震动的室内。采用壁挂式安装, 安装孔间距为 100mm。

3.3 接线

将 HY2712D 消防电话分机的电话线插头连接到消防电话总机发出的该路分机连接线上即可, 无极性要求。

4、功能和操作方法

4.1 功能

4.1.1 分机呼叫总机。遇有火警情况时, 分机摘机即可呼叫消防电话总机, 可与值班人员通话。

4.1.2 总机呼叫分机。通过在总机上操作, 即可呼叫分机。分机发出振铃声, 红色振铃指示灯闪亮, 分机摘机即可与值班人员通话。

4.2 操作方法

4.2.1 确认接线无误, 分机手柄上的工作指示灯闪亮, 表示工作状态正常。

4.2.2 分机呼叫总机

分机摘机向总机发出呼叫, 分机听回铃音, 待总机应答后, 可与总机通话。通话完毕, 分机挂机。

4.2.3 总机呼叫分机

总机发出呼叫, 分机振铃。分机摘机可与总机通话。通话完毕, 分机挂机。

5、注意事项

5.1 本机应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。

5.2 本机属于电子产品, 运输时应避免发生碰撞, 防止设备损坏。

5.3 本机出厂前已经过严格检测, 在工程应用中应按照使用说明书进行操作。

6、维护管理

6.1 操作人员应认真阅读说明书, 按说明书的内容进行操作, 保证本设备处于正常运行状态。

6.2 产品在规定的使用条件下可长期使用且免维护。一旦发生故障, 请及时与我公司联系。

7、服务指南

恒业世纪安全技术有限公司服务中心

服务电话: 010-67283831

8、装箱

HY2712D 消防电话分机: 一部

使用说明书: 一本



HY2712D 多线消防电话分机

——使用说明书——

——产品使用前请仔细阅读使用说明书——

——产品变更不影响使用时不另行说明——

1、产品简介

HY2712D 消防电话分机 (简称分机) 是一款消防电话系统专用的电话分机。使用灵活方便, 电话手柄内置通话电路; 体积小巧、价格低廉、便于安装; ABS 工程塑料外壳, 通话声音清晰。当发生火灾报警时, 为火警现场提供方便快捷的通信手段, 是消防联动控制系统中不可缺少的通信设备。

2、技术规格

2.1 使用条件:

环境温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

相对湿度: $\leq 95\%$

环境噪声: $\leq 60\text{dB}$

大气压力: $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$

2.2 技术指标:

频率范围: $300\text{Hz} \sim 3400\text{Hz}$

失真度: $< 10\%$

工作电流: 挂机电流 $< 0.4\text{mA}$,

摘机电流: $< 30\text{mA}$

振铃声级: $\geq 70\text{dB}$

重 量: 约 0.5Kg

3、安装和接线

3.1 外形尺寸: 宽 70mm 、高 220mm 、深 50mm

3.2 安装

